



Das 3-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät für Ihr Mobilgerät

DCP-J1200W



DRUCKER KOPIERER SCANNER

www.brother.de
www.brother.at

Das 3-in-1 Tinten Multifunktionsgerät für Ihr Smartphone und Tablet

Revolutionieren Sie Ihr Druck- und Scannerlebnis mit dem DCP-J1200W – entworfen für den modernen Nutzer. Ausgestattet mit einer Druck-, Scan- und Kopierfunktion sowie einer WLAN-Schnittstelle, ist das DCP-J1200W vollständig von Ihrem Mobilgerät aus ansteuerbar. Nutzen Sie hierfür die kostenlose App Brother Mobile Connect und drucken Sie von Ihrem Android oder iOS Gerät aus.

DCP-J1200W



Highlights:

- Drucken, scannen und kopieren
- Bis zu 16 Seiten/Min. in S/W und 9 Seiten/Min. in Farbe¹
- Bis zu 6.000 x 1.200 dpi Druckauflösung
- Geschlossene Papierkassette für 150 Blatt
- USB 2.0, WLAN
- Vollständige Steuerung vom Smartphone und Tablet aus



Immer und von überall drucken

Dank der Fern-Druckfunktion in der Brother Mobile Connect App können Sie Ihre Druckaufträge von überall her starten. Sie können sogar Meldungen aktivieren, um den Status Ihrer Druckaufträge zu prüfen.

Brother Mobile Connect

Brother Mobile Connect ist die App, die Ihnen ein neues, personalisiertes Druckerlebnis bietet. Neben der Fern-Druckfunktion bietet Ihnen die Brother Mobile Connect App eine Reihe von nützlichen Scanfunktionen. Scannen Sie direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet und greifen Sie jederzeit auf Ihre Scanverläufe zu. Prüfen Sie Ihre Tintenfüllstände und bestellen Sie Ihre Tintenpatronen bequem direkt zu sich nach Hause.

¹ Gemäß ISO/IEC 24734

² Gemäß ISO/IEC 24711

Allgemein

Technologie
Piezo-Tintenstrahl

Display
LED

WLAN-Schnittstelle
IEEE 802.11b/g/n

Speicher
128 MB

Ein-Ausschalter
Ja

Lokale Schnittstelle
USB 2.0 Hi-Speed

Farbdrucker

Druckgeschwindigkeit¹
Bis zu 16 Seiten/Min. S/W
und 9 Seiten/Min. in Farbe

FPOT (First print out time)²
Erste Seite S/W in 6,5 Sek.
Erste Seite Farbe in 10 Sek.

Druckersprache
GDI

Aufwärmzeit
0 Sekunden

Auflösung³
Bis zu 6.000 x 1.200 dpi
(nur unter Windows)

Druckertreiber-Funktionen

N-auf-1 Druck⁴
2, 4, 9 oder 16 A4-Seiten auf
eine A4-Seite verkleinern

Poster-Druck
1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25
A4-Seiten vergrößern

Broschürendruck
Zum Drucken von DIN A4-
Dokumenten als DIN
A5-Broschüre mit dem
manuellen Duplexdruck

Randloser Fotodruck
Verfügbar für die Formate
DIN A4, LTR, DIN A6, Foto
(10x15), Karteikarte, Foto-2L

Duplexdruck
Beidseitiger Druck durch
manuelles Wenden der Seite

Betriebssysteme

Windows⁵
Windows 10
Windows 8.1
Windows 7 SP1
Windows Server
2019, 2016, 2012, 2012R2,
2008, 2008R2

Macintosh⁵
OS X 10.14.6 und höher

Linux⁵

Aktuellste Druckertreiber und Software als kostenloser Download
unter <http://support.brother.com>

Papiermanagement und Druckmedien

Papierzufuhr⁶
Papierkassette: 150 Blatt

**Medienformate -
Vorlagenglas**
Breite: 148 bis 215,9 mm
Höhe: 148 bis 297 mm

Medienarten
Papierkassette
Normalpapier, Inkjetpapier,
Fotopapier, Recyclingpapier

Medienformate
Papierkassette
DIN A4, LTR, EXE, DIN A5,
DIN A6, Foto (102x152 mm),
Karteikarte (127x203 mm),
Foto-2L (127x178 mm), C5
Umschlag, Com-10, DL
Umschlag, Monarch

Mediengewichte
Papierkassette: 64-220 g/m²
Duplex: 64-105 g/m²

**Medienformate –
Duplexdruck (manuell)**
DIN A4, LTR, EXE, DIN A5

Papierablage⁶
Face Down – 50 Blatt

Farbkopierer

Kopiergeschwindigkeit⁷
Bis zu 8 Seiten/Min. S/W
und 3 Seiten/Min. in Farbe

Mehrfachkopien
Kopiert Ihr Dokument bis zu
99-mal, auch sortiert

Kopierfunktionen⁸
N-auf-1 (2-auf-1, 2-auf-1
Ausweis, 4-in-1), Poster (3x3),
Hintergrundfarbe entfernen

Auflösung
Bis zu 1.800 x 1.200 dpi

Zoom-Funktion⁸
Verkleinert oder vergrößert
Dokumente auf 25%
bis 400% in 1%-Schritten

Brother Apps und Lösungen

Brother iPrint&Scan⁵

Schneller und einfacher Zugriff auf viele Funktionen direkt vom PC

Office-Dokumente erstellen⁹

Wandelt Ihre gescannten Dokumente in bearbeitbare Office-Dokumente um

Creative Center¹⁰

Bearbeiten, herunterladen und drucken von zahlreichen, personalisierbaren Vorlagen wie z.B. Grußkarten, Briefpapier, Lernspielen uvm.

Farbscanner

Technologie

CIS (Contact Image Sensor)

Auflösung (optisch)³

Bis zu 2.400 x 1.200 dpi

Farbtiefe

30 Bit intern
24 Bit extern

Auflösung (interpoliert)

Bis zu 19.200 x 19.200 dpi⁹

Scan-to-Funktionen

E-Mail, Bild, Datei, Text

Graustufen

256 Stufen

Scannertreiber

Windows⁵

TWAIN & WIA

Macintosh⁵

TWAIN

Linux⁵

SANE

Mobile Connect & Web Connect

Brother Mobile Connect

Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem Mobilgerät (Android-Gerät, Windows Phone, iPhone, iPad, iPod) oder greifen Sie bequem auf Druckerinformationen und Vorschauen zu

Apple AirPrint

Drucken Sie aus jeder Apple AirPrint-fähigen Anwendung

Mopria

Einfaches und standardisiertes Drucken über Smartphones, Tablets und andere Mobilgeräte

Brother Print Service Plugin

Das Brother Print Service Plugin erlaubt es Ihnen direkt von Ihrem Android-Gerät über ein WLAN-Netzwerk auf einem Brother Drucker zu drucken

Netzwerk

WLAN

Ja, IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Modus)

Wireless Direct

Ja, IEEE 802.11g/n (Wireless Direct)

Netzwerkfunktionen

Drucken und Scannen

WLAN Setup Support

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

WLAN Sicherheit

SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client

IPv6 (Standardmäßig deaktiviert)

NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, ICMPv6

IP-Filter

Ja (IPv4)

Netzwerkmanagement

BRAdmin Light⁵

Setup & Netzwerk Management Software (nur für Windows)

Web based Management⁴

Print Server Management über Web Browser

Treiberinstallations-Assistent⁵

Schneller und einfacher Weg, um Brother Druckertreiber auf einem vernetzten Windows®-PC zu installieren (Driver Deployment Wizard)

Verbrauchsmaterial

Tintenpatronen¹¹

LC-424BK – 750 Seiten
LC-424C – 750 Seiten
LC-424M – 750 Seiten
LC-424Y – 750 Seiten

Lieferumfang

Starterpatronen Schwarz für ca. 720 Seiten und Cyan, Magenta, Gelb für je ca. 480 Seiten¹¹, Netzkabel, Installationsanleitung.

Ein Datenkabel ist NICHT im Lieferumfang enthalten.
Eine CD-ROM ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Aktuellste Druckertreiber, Software sowie Handbücher als kostenloser Download unter <http://support.brother.com>

Wie oft die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, ist von der Komplexität der Ausdrücke, der durchschnittlichen Deckung, der Papiergröße und von der Art der Druckmedien abhängig. Beim Drucken auf Glanzpapier verkürzt sich die Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien.

Abmessungen und Gewicht

Ohne Karton (B x H x T)

435 x 161 x 359 mm / 6,5 kg

Mit Karton (B x H x T)

506 x 469 x 219 mm / 7,7 kg

Ökologie

Leistungsaufnahme

Kopieren - 13W
Standby – 2,5W
Tiefschlaf – 0,8W
Ausgeschaltet – 0,2W

Schalldruckpegel

56 dB im Druck

Blauer Engel

Ja

Energiesparmodus

Reduziert den Energieverbrauch, wenn das DCP länger nicht benutzt wird

Druckvolumen

Empfohlen

50 bis 1.000 Seiten pro Monat

- 1 Gemäß ISO/IEC 24734
- 2 Gemäß ISO/IEC 17629
- 3 Vertikal x horizontal
- 4 Nur für Windows & Mac
- 5 Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://support.brother.com>
- 6 80g/m² Papier
- 7 Gemäß ISO/IEC 29183
- 8 Remote Copy
- 9 Benötigt Brother-Software
- 10 Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen
- 11 Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Stand: Mai 2021



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.

www.brotherearth.com

brother
at your side